

**NOMAD POWER PRO 24 XL on litiumpohjainen virtalähde, jossa yhdistyy 3 toimintaa :**

- Tehostin 24 V:n ajoneuvoihin (*kuorma-autot, tehtaat*).
- Autonominen virtalähde kaikenlaisille sähkölaitteille.
- Häätälamppu.

## LITIUM-AKUN TEHOSTIN

Sen **litiumakku** ( $LiFePO_4$ ) antaa sille poikkeuksellisen teho-koko-suhteen (käynnistysvirta : 1400 A).

Se käynnistää ajoneuvot, joissa on tyhjentynyt 24 V:n akku (*neste-, geeli-, AGM-, Start&Stop-akku*) muutamassa sekunnissa (⚠ *älä käynnistä litium  $LiFePO_4$ -akkuja tällä tehostimella, akkujen jännitteet eivät ole yhteensopivia*).



## TURVALLISUUS STARTTI

Tuotteeseen on integroitu kaikki turvatoiminnot, jotka suojaavat sekä akkua että ajoneuvon elektronisia laitteita:

- Kipinöintisuojaus,
- Oikosulkujen suojaus,
- Käännetyn napaisuuden suojaus.
- Suojaus liialliselta käynnistysvirralta,
- Suojaus tehostimen lämpötilan nousulta.

## LIIKKUVA ENERGIALÄHDE

Sen erittäin tehokas tallennuskapasiteetti (8 Ah) tuo mukavuutta ja rauhaa päivittäiseen tarpeeseen pysyä yhteydessä (*puhelin, tabletti, tietokone*).

Varustettu:

- **2 USB 5 V - 2,1 A** porttia älypuhelimien, tabletin, GPS:n jne. lataamiseen
- **1 lähtöportti 12 V - 3,5 A**, ihanteellinen 12 V:n sähkölaitteen (*jäähdytyslaatikko, tuuletin jne.*) syöttämiseen.

## SUUREN KIRKKAUDEN APUVALO

Lisävalo (28 lediä) 3 valaistustilaa: normaali, stroboskooppi, SOS.

## LCD-NÄYTTÖ

NOMAD POWER PRO 24 XL on varustettu LCD-näytöllä, joka antaa tietoja:

- sisäisen akun latausprosentista.
- eri käytetyistä tulo- ja lähtöporteista.



LCD-värinäyttö



## Toimitetaan lisävarusteiden kanssa:



Laturi 230 Vac / 18 Vdc









Hihna



Savukkeensytyttimen laturi



3 in 1 kaapeli

Litium						LAITTEET					TULO/LÄHTÖ			POWER BANK	LED	MITAT				
Kapasiteetti per kenno	Täyslataus	I			J3s	SMART CABLE			KAAPELIT			INPUT	OUTPUT							
		Käynnistys	Käynnistys CC	Huippulataus Akku					USB-C	MIKRO USB B-tyyppi B-tyyppi	Lightning		5V - 2.1A	12V	15V					
8 Wh Käynnistys	10 h	1400 A	2400 A	3000 A	60000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	18V - 2A	2	5V - 2.1A	3.5A	-	✓	3 tilaa : Light SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6