

Das NOMAD POWER PRO 24 XL ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :

- **Booster für Fahrzeuge mit 24 V-Batterien (LKW, Baufahrzeuge).**
- **Mobile Stromquelle für elektrische Geräte.**
- **Not- und Signalleuchte**

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE

Die **Lithium**-Batterie ($LiFePO_4$) bietet ein exzellentes Verhältnis von Leistung zu Grösse (Startstrom : 1400 A).

Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 24 V-Batterie (nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden ( Starten Sie keine Lithium $LiFePO_4$ Batterien mit diesem Booster, die Batteriespannungen sind nicht kompatibel).

START	VEHICLE TYPES											
24 V PETROL & DIESEL												

SICHERES STARTEN

Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sind in das Gerät integriert, um gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugelektronik zu schützen:

- Anti-Funkenflug-System,
- Schutz gegen Kurzschlüsse,
- Schutz gegen Verpolung,
- Schutz vor zu hohen Startströmen,
- Thermoschutz des Boosters.

MOBILE ENERGIEQUELLE

Die Speicherkapazität (8 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgerüstet mit :

- **2 USB-Ports 5 V - 2.1 A** zum Aufladen von Smartphone, Tablet, Navis, usw.
- **1 Ausgang 12 V - 3.5 A**, für den Betrieb von elektrischen Geräten mit 12 V (Kühlbox, Lüfter, usw.)

LEUCHE MIT HOHER LEUCHTKRAFT

Leuchte (28 LEDs) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

LCD ANZEIGE

Das NOMAD POWER PRO 24 XL verfügt über einen LCD-Bildschirm zur Anzeige :

- des Ladezustands der internen Batterie in %.
- der verschiedenen Ein- und Ausgänge.



LCD Farb-Display



Mit Zubehör geliefert:



Ladegerät 230 V ac / 18 V dc



Tragegurt



Ladegerät für den Zigarettenanzünderanschluss



Kabel 3 in 1

START						ANSCHLÜSSE					EINGÄNGE/AUSGÄNGE				POWERBANK	LED	ABMESSUNGEN			
Lithium		I				J3s	SMART CABLE			CABLES			INPUT	OUTPUT						
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery	USB-C					MICRO USB Type B	Lightning	12V		15V						
8 Ah 236.8 Wh	10 h	1400 A	2400 A	3000 A	60000 J	—	✓	✓	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2.1A	3.5A	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	27.8 x 11 x 27.4	5.6